

Funk-Sensorkopf - PIR 3



Mini-Bewegungsmelder ohne Dämmerungsfunktion Funk-Sensorkopf PIR 3 chrom-matt



Beschreibung:

Funk Sensorkopf chrom-matt als Erweiterung zu Bewegungsmelder PIR 3, es können bis zu 4 Sensorköpfe angelern werden, mit Batterie CR 2032 (Lebensdauer 1,5 bis 2 Jahre) mit Clipsockel zum Schrauben oder Kleben, Nachlaufzeit von 3 Minuten, Erfassungswinkel 100°, Erfassungsbereich 1-3 m.

Anschluss: N/A

Lichtfarbe: N/A

Zeichen: IP20, SK III

Gewicht: 0,01 kg

Besonderheiten:

- Mit Clipsockel zum Schrauben oder Kleben
- Inkl. Batterie
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Nachlaufzeit: 10 sek. bis 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- Schutzart: IP20
- PIR 1S: Der Bewegungsmelder wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen (max. 300 W)
- PIR 2S: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W)
- PIR 3: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W). Es können bis zu 4 Sensorköpfe auf EINEN Bewegungsmelder angelern werden. Pro Sensorkopf können bis zu 3 Bewegungsmelder angelern werden. Reichweite 11 m
- PIR 4: Der Bewegungsmelder kann im Konfigurator ausgewählt werden und wird vor das Tape ins Profil gesetzt (max. 60 W)
- Gehäusefarbe: Chrom-matt

Artikel-Nr.:
20870070011

ggf. eingeschränkt verfügbar



Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung
20870070011	Funk-Sensorkopf PIR 3 chrom-matt