IR-Door Switch 2 230V

IP 20

Berührungsloser Türkontakt-Schalter mit zwei Sensoren IR-DS2 mit 2 Sensoren K 80 Euro



Artikel-Nr.:
50612090311

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Beschreibung:
Berührungsloser IR-Türkontakt-Schalter für 220–240 V / 50–60 Hz zum Anschluss von Leuchten-Betriebsgeräten der Schutzklasse II. Zwei Sensoren K 80 bilden eine Schaltung für die Beleuchtungssteuerung an zwei Türen. Beim Öffnen einer der beiden Türen schaltet sich das Licht ein und beim Schließen beider Türen wieder aus. Die Anschlussleitung ist 3 m lang und mit einem Eurostecker ausgestattet. Die Schaltleitung ist 0,3 m lang und mit einer Eurokupplung ausgestattet. Die beiden Sensorleitungen mit Sensorköpfen K 80 sind jeweils 3 m lang. Geeignet zum Schalten von LED-Trafos bis max. 250 W oder SlimLite®-Lichtbändern mit bis zu 3 Leuchten. Der Abstand zwischen Sensor und Türinnenseite sollte abhängig von der Oberfläche 4 bis 50 mm betragen.

Anschluss:	220 - 240V / 50 - 60Hz
Lichtfarbe:	N/A
Energieeffizienzklasse:	N/A
Zeichen:	IP20, SK II
Gewicht:	0,21 kg

Besonderheiten:

- Berührungsloser IR-Türkontakt-Schalter für 230 V
- Für die Steuerung der Beleuchtung an zwei Türen
- Zwei Sensoren K 80 als Wechselschaltung
- Türbewegung löst die Schaltung aus
- Beim Öffnen einer der beiden Türen schaltet sich das Licht ein
- Beim Schließen beider Türen schaltet sich das Licht aus
- Zwei Sensorleitungen: jeweils 3 m
- Anschlussleitung: 3 m mit Eurostecker
- Schaltleitung: 0,3 m mit Eurokupplung
- Für Leuchten-Betriebsgeräte der Schutzklasse II
- Für SlimLite®-Lichtbänder mit bis zu 3 Leuchten
- Sensorabstand zur Türinnenseite: 4 bis 50 mm, abhängig von der Oberfläche
- Schutzart: IP20
- 220–240 V / 50–60 Hz
- Für die Beleuchtungssteuerung an zwei Türen
- Türbewegung löst Schaltung aus
- Licht schaltet sich beim Öffnen einer der beiden Türen ein
- Licht schaltet sich beim Schließen beider Türen aus
- Zwei Sensorleitungen mit jeweils 3 m
- 3 m Anschlussleitung mit Eurostecker
- Zum Schalten von LED-Trafos bis max. 250 W
- 0,3 m Schaltleitung mit Eurokupplung

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
50612090111	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 59 Euro	Weiß
50612090221	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 60 Euro	Weiß
50612090311	IR-DS2 mit 2 Sensoren K 80 Euro	Weiß