Mini Bewegungsmelder - PIR 3

IP 20 | LED 24

Mini-Bewegungsmelder ohne Dämmerungsfunktion Mini Bewegungsmelder PIR 3



Beschreibung:
Mini Bewegungsmelder zum Anschluss von LED 24 V Leuchten, Anschlussleitung 0,2 m mit LED 24-Stecker, Schaltleiteitung 0,2 m mit 12-fach Verteiler, inkl. Funk Sensorkopf chrom-matt mit Batterie CR 2032 (Lebensdauer 1,5 bis 2 Jahre) mit Clipsockel zum Schrauben oder Kleben, Nachlaufzeit von 3 Minuten, Erfassungswinkel 100°, Erfassungsbereich 1-3 m.

Artikel-Nr.:
61500051011

ggf. eingeschränkt verfügbar

HERA LED GARANTIE 5 JAHRE

Anschluss: LED-Trafo DC 24V
Lichtfarbe: N/A
Energieeffizienzklasse: N/A
Zeichen: IP20, SK III
Gewicht: 0,07 kg

Besonderheiten:

- 0,2 m LED 24-Stecker / 0,2 m mit 12-fach Verteiler
- Inkl. Sensorkopf chrom-matt mit Batterie
- Schutzklasse III
- PIR 1: 220–240 V / 50–60 Hz // PIR 2-4: 24 V DC
- Einstellbare Nachlaufzeit: 10 sek. bis 3 min. (PIR 3+4: 3 min.)
- LED-Trafo DC 24 V
- Stecksystem: LED 24
- Schutzart: IP20
- PIR 1S: Der Bewegungsmelder wird primärseitig zwischen Trafo und Steckdose angeschlossen (max. 300 W)
- PIR 2S: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W)
- PIR 3: Der Bewegungsmelder wird sekundärseitig zwischen LED 24 V Leuchte und LED 24 V Trafo angeschlossen (max. 120 W). Es können bis zu 4 Sensorköpfe auf EINEN Bewegungsmelder angelernt werden. Pro Sensorkopf können bis zu 3 Bewegungsmelder angelernt werden. Reichweite 11 m
- PIR 4: Der Bewegungsmelder kann im Konfigurator ausgewählt werden und wird vor das Tape ins Profil gesetzt (max. 60 W)

Verfügbare Ausführungen

Wählen Sie aus den untenstehenden Ausführungen. Die aktuell gewählte ist jeweils farbig unterlegt.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gehäusefarbe
61500051011	Mini Bewegungsmelder PIR 3	Weiß